



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leitungsquerschnitt</b>	1,50 + 2,50mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Touch-Dim-fähig</b>	Ja
<b>Anzahl Dali Adressen</b>	32
<b>Monitoring Ready</b>	Auf Anfrage
<b>Bemessungsfrequenz</b>	50 Hz
<b>Bemessungsspannung</b>	230 V
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	108 mm
<b>Breite-Netto</b>	90 mm
<b>Höhe-Netto</b>	60 mm
<b>Gewicht</b>	0,2 kg

### Ausschreibungstext

Zigbee-Dali Steuergerät zur Integration in ein bauseitig vorhandenes LAN mit WLAN-Router. Für den Anschluss von LiveLink-Funk-Sensoreinheiten zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung, LiveLink-Funk-DALI-Tasterkopplern und DALI-Funk-Leuchten. Das Funk-Steuergerät kann bis zu 50 Zigbee-Funk-Teilnehmer und bis zu 32 DALI-Teilnehmer verwalten. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Die Adressierung der Leuchten und LiveLink Systemkomponenten erfolgt mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche (iOS/Android App) für Tablet-PCs. Vollautomatische (automatisch Ein/Aus) oder halbautomatische (nur automatisch Aus) Anwesenheitserfassung, Tasterfunktionen frei programmierbar. Das Steuergerät mit integriertem Netzgerät 230 V ist für die Installation auf eine DIN-Hutschiene (TS35) ausgelegt. Die Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App erfolgt über WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit einem Tablet- PC. Mit DALI-Schnittstelle zum Anschluss von Leuchten, LiveLink Sensoren und Tasterkopplern. RJ45 Buchse zur Integration in das bauseitig vorhandene LAN mit WLAN-Router. Bedienung optional mit Tablet-PC, Smartphone oder Installations-Taster. Zur Inbetriebnahme und Bedienung mit Tablet-PC oder Smartphone ist die Verbindung des Steuergeräts zu einem WLAN-fähiger Router erforderlich (mind. nach IEEE 802.11b).