LiveLink LAN DR +RC

TOC: 7895200

Produktmerkmale und Kenndaten

Leitungsquerschnitt	1,50 + 2,50mm²
Touch-Dim-fähig	Ja
Anzahl Dali Adressen	32
Monitoring Ready	Ja
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	108 mm
Breite-Netto	90 mm
Höhe-Netto	60 mm
Gewicht	0,2 kg

Ausschreibungstext

Zigbee-Dali Steuergerät zur Integration in ein bauseitig vorhandenes LAN mit WLan-Router. Für den Anschluss von LiveLink-Funk-Sensoreinheiten zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung, LiveLink-Funk-DALI-Tasterkopplern und DALI-Funk-Leuchten. Das Funk-Steuergerät kann bis zu 50 Zigbee-Funk-Teilnehmer und bis zu 32 DALI-Teilnehmer verwalten. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Die Adressierung der Leuchten und LiveLink Systemkomponenten erfolgt mit Hilfe einer graphischen Benutzeroberfläche (iOS/Android App) für Tablet-PCs. Vollautomatische (automatisch Ein/Aus) oder halbautomatische (nur automatisch Aus) Anwesenheitserfassung, Tasterfunktionen frei programmierbar. Das Steuergerät mit integriertem Netzgerät 230 V ist für die Installation auf eine DIN-Hutschiene (TS35) ausgelegt. Die Inbetriebnahme mit der LiveLink Install App erfolgt über WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit einem Tablet- PC. Mit DALI-Schnittstelle zum Anschluss von Leuchten, LiveLink Sensoren und Tasterkopplern. RJ45 Buchse zur Integration in das bauseits vorhandene LAN mit WLAN-Router. Bedienung optional mit Tablet-PC, Smartphone oder Installations-Taster. Zur Inbetriebnahme und Bedienung mit Tablet-PC oder Smartphone ist die Verbindung des Steuergeräts zu einem WLAN-fähiger Router erforderlich (mind. nach IEEE 802.11b).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.