



Produktmerkmale und Kenndaten

Anzahl Dali Adressen	2
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

LiveLink Mini-Kombisensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät. Zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Temperaturbereich -25 - +50 °C. Sensor geeignet für den Leuchteneinbau in eine LiveLink Masterleuchte (auf Anfrage) sowie für den Deckeneinbau mit Hilfe eines Deckeneinbauszubehörs. Der Anschluss an das LiveLink Steuergerät erfolgt über die DALI Leitung. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer 2. Kein zusätzlicher Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme über sichere WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink Install App und Tablet-PC (iOS/Android). Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung, Ausschaltverzögerungszeit, Halb-/Vollautomatik. Maximaler Erfassungsbereich Ø 7 m. Empfohlene Montagehöhe von 2 m bis 5 m Erfassungswinkel max. 90°, Schutzart IP20.