



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Produktkategorie | Lichtmanagement |
| Schutzart        | IP66            |

### Ausschreibungstext

Passiv-Infrarot-Bewegungssensor (PIR). Eine standardisierte Zhaga-Schnittstelle (book 18) gewährleistet universelle Leuchtenkompatibilität und eine schnelle Installation. Mit bidirektionaler Kommunikation zum Treiber für intelligente, energieeffiziente und datenbasierte Lichtsteuerung. Zur Einbindung in ein Lichtmanagementsystem. Schaltet die Beleuchtung bei Bewegungserkennung und Umgebungshelligkeit unterhalb des Sollwerts auf den eingestellten High-Mode-Level ein. Nach Bewegungsstopp und Ablauf der Verzögerungszeit dimmt der Sensor auf den Low-Mode-Level. Die integrierte Fotozelle ermöglicht eine Dämmerungssteuerung, bei der die Beleuchtung auch ohne Bewegungserkennung nachts aktiviert bleibt. Geeignet für Lichtpunkthöhen von 4 m.

- Auf- und Ausblendzeiten (2 Sekunden, 10 Sekunden)
- Optionale Ausschaltverzögerung
- Ausschaltverzögerung von 30 Sekunden bis 30 Minuten
- Material: Polycarbonat
- Dieses Produkt erfüllt die Materialbeschränkungen der RoHS
- Resistent gegen UV-Einstrahlung und Alterung
- Hohe Schlagfestigkeit.
- Schutzart (DIN EN 60529): IP66