

**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Hoogte net	30 mm
Buitendiameter	86,50 mm
Gewicht	0,1 kg

Aanbestedingstekst

LiveLink-sensormodule met geïntegreerde PIR aanwezigheidssensor en helderheidssensor voor integratie in een LiveLink Basic Wireless radiografisch netwerk (2,4 GHz Mesh-radionetwerk).

LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie.

Draadloos bereik van de sensor max. 15 m.

Sensor op batterij met een normaal in de handel verkrijgbare 3,6V-AA-batterij en een batterijlevensduur van minstens 8 jaar.

Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht.

Passieve infrarood aanwezigheidssensor met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan).

Toelaatbare omgevingstemperatuur -5 - +45 °C.

Buitendiameter 86,5 mm, Opbouwhoogte 26,4 mm.

Rechthoekig detectiebereik, detectie bij zittende activiteiten max. 5,4 x 3,6 m, detectie bij gaande bewegingen max. 7,2 x 5,4 m bij een aanbevolen montagehoogte van 2,5 m.

Toelaatbare montagehoogte: 2,5 m tot 4 m.

beschermklasse (DIN EN 60529): IP 42.

Kleur wit. Sensor met tweedelige behuizing bestaande uit montering en sensorbehuizing. Voor plafondopbouw. Montagering van de sensor te monteren met twee bevestigingsschroeven. Bevestigingsschroeven meegeleverd. Gereedschaploze bevestiging van de sensorbehuizing op de montering door vergrendelingslippen. Elektrische voeding via over 3,6V-AA-batterij, geen extra netaansluiting nodig. batterijen meegeleverd. Ingebruikname via Bluetooth-verbinding met het radiografisch netwerk via LiveLink Basic Wireless Install-app en smartphone (iOS/Android). Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, uitschakelvertraging, half-/volautomatische modus.